3.3.5 Récapitulatif pour le système localisé passif

Pour ce qui concerne la réduction des opérateurs de boîtes, on reprend celles du système actif données en 3.2.4. Il n'y a pas de mal à les considérer toutes, même si la gamme de rédex qui n'apparaissent jamais s'élargit (voir 3.3.6). Avec celles-ci, nous avons présenté tous les opérateurs et toutes les réductions de notre deuxième système localisé.

Définition 3-6. *On nomme* système exponentiel localisé passif *le système de réseaux d'interaction (très souvent utilisé conjointement avec système multiplicatif vu en 2.2) qui est constitué par :*

- *les opérateurs affaiblissement, contraction et déréliction*
- *les opérateurs entrées et sorties de promotion passives*
- *les opérateurs de diffusion*
- *les messages d'effacement de duplication et d'ouverture*
- *les opérateurs de boîtes d'altitude $i \in \mathbb{N}$: effacement, duplication et ouverture*

et muni des réductions :

- *qui amorcent les opérations à effectuer sur les boîtes, données en 3.3.3*
- *de multiplexage des opérateurs de diffusion, qui permettent de transmettre les messages aux différentes entrées d'une boîte*
- *annexes qui interprètent les messages lorsque ceux-ci atteignent les entrées de boîtes, données en 3.3.4*
- *de multiplexage à niveau des opérateurs de boîtes, données en 3.2.4, qui propagent les opérations effectuées sur une boîte dans leur structure interne (les opérateurs ι_i ne sont pas utilisés)*

3.3.6 Propriétés

Le système passif présenté s'inscrivant (comme le système actif) dans le cadre des réseaux d'interaction, une confluence forte de la réduction est automatiquement assurée. Aussi, la nouvelle façon de traduire les boîtes exponentielles ne nous fait pas perdre la propriété 3-5 : le multiplexage à niveau pour réseaux valides.

Simulation

Un théorème de simulation peut être donné, il permet de simuler le système avec boîte avec ce système passif. Ce n'est en fait possible que pour la réduction interne sans commutations $\xrightarrow{\dagger\star}$ que nous avons définie en 3.1.5. Dorénavant, on appellera *preuves*, et on notera Π les réseaux du système avec boîtes. Cela permettra de mieux les distinguer des réseaux notés N des systèmes localisés.

Théorème 3-7. *Le codage $\langle \mapsto_p \rangle$ des preuves de la logique linéaire dans les réseaux d'interaction exponentiels passifs simule faiblement la réduction interne sans commutations $\xrightarrow{\dagger\star}$ à l'aide de la réduction des réseaux. Cela s'écrit :*

$$\xleftarrow{\dagger\star}\mapsto_p \;\subseteq\; \mapsto_p \twoheadleftarrow$$

ou bien en nommant les éléments, que pour toute preuve Π :

$$\begin{cases} \Pi \mapsto_p N \\ \Pi \xrightarrow{\dagger\star} \Pi' \end{cases} \Rightarrow \quad \exists N' \begin{cases} \Pi' \mapsto_p N' \\ N \twoheadrightarrow N' \end{cases}$$

Preuve. On procède par induction sur Π. On ne s'intéresse qu'aux coupures exponentielles car les autres se passent de façon similaire dans les deux formalismes. De plus, étant donné que nous ne considérons pas les commutations exponentielles, il n'y a que trois règles de réduction à simuler. Lorsqu'une *promotion* est coupée avec une *contraction* en logique linéaire, celle-ci est immédiatement dupliquée, mais on suppose par ailleurs que le contenu de la promotion est en forme normale puisqu'on considère seulement la réduction interne. Dans le formalisme localisé passif la première étape de réduction ne duplique que la sortie de la boîte correspondante, elle lance un message $\bar{\delta}$ sur son canal de contrôle et un opérateur δ_0 sur son lien de tête. Cependant, en poursuivant immédiatement la réduction, le message $\bar{\delta}$ va dupliquer chaque entrée de boîte en plaçant également des opérateurs δ_0 face aux autres liens. On utilise alors la propriété de multiplexage à niveau (l'intérieur de la boîte est un réseau valide et en forme normale) qui nous dit qu'en poursuivant la réduction des opérateurs δ_0 la boîte se retrouve entièrement dupliquée. On a pris l'exemple d'une coupure impliquant une *contraction*, cela se passe de façon similaire lorsqu'il s'agit d'un *affaiblissement* ou d'une *déréliction*. □

On ne simule que la réduction interne $\xrightarrow{\dagger\star}$. Cela est dû au fait que le fonctionnement des systèmes localisés ne permet pas la duplication ou l'effacement de réseaux qui ne sont pas préalablement normalisés (et cela est généralement un avantage en termes de

---

Laboratoire PPS :
Preuves, Programmes, Systèmes

Thèse de doctorat
de l'Université Paris VII – Denis Diderot
Spécialité : Informatique Fondamentale

Programmer, Calculer et Raisonner avec les Réseaux de la Logique Linéaire

présentée et soutenue publiquement le 16 décembre 2009 par

Stéphane Gimenez

devant le jury composé de

Thomas Ehrhard	(Directeur de thèse)
Marcelo Fiore	(Rapporteur)
Stefano Guerrini	
Daniel Hirschkoff	
Paul-André Melliès	
Laurent Regnier	(Rapporteur)